

伊勢市観光文化会館 照明設備備品リスト

主幹配電盤	単相三線式 1500W	
調光卓	パッチ	Patch A,B,C,D 4 場面
松村電機製 Fantasy151Ⅲ	プリセットフェーダー	80 本×3 段
	JOINT 機能	最大 120 本フェーダー可能
		1 段目 1~80
		2 段目 81~120(1~40)
		1.2 段目と 3 段目がクロス
	クロスフェーダー	1 組
	プリセットマスター	3 本
	サブマスター	20 本×50 ページ
	メモリー	1000 シーン(可変長方式)
	チェイス	50 パターン、99 ステップ
	フラッシュスイッチ	ADD/KILL 方式
	データ互換性	F151,F203,COMOS

1SUS (手引き)	20 回路(C-20A 各 3 口 1 回路 30A まで) ・長さ 10 間 ・最大吊荷重量 300kg	AC-810(1kw)×12 台 AF-810(1kw)×12 台 FQ(1.5kw)×4 台
2SUS (手引き)	16 回路(C-20A 各 3 口 1 回路 30A まで) ・長さ 10 間 ・最大吊荷重量 300kg	AC-810(1kw)×10 台 AF-810(1kw)×12 台 FQ(1.5kw)×4 台
SCREEN (電動) ※PB と回路切換	8 回路(C-20A 各 3 口 1 回路 30A まで) ・バトンの長さ 13m ・最大吊荷重量 150kg	
3SUS (手引き)	16 回路(C-20A 各 3 口 1 回路 30A まで) ・長さ 8 間 ・最大吊荷重量 300kg	AC-810(1kw)×8 台 AF-810(1kw)×12 台

PB(固定)	200w×22 灯×4 色	
1B(手引き) ※文字共吊	150w×20 灯×4 色 切換 8 回路(C-20A 中.外 1.W 2.#78 3.W 4.#72) ・BL 下ボタン長さ 14.3m ・最大吊荷重量 300kg	
2B(手引き) ※文字共吊	150w×18 灯×4 色 切換 8 回路(C-20A 中.外 1.W 2.#78 3.W 4.#72) ・BL 下ボタン長さ 14.3m ・最大吊荷重量 300kg	

UH	300w×15 灯×4 色	現状(#71,72,63,22)
LH	300w×16 灯×4 色	現状(#72,59,22,40)

フットライト	60w×21 灯×4 色 C-20A(本 1.W 2.W 3.#78 4.#72)	
花道フットライト(仮設型)	60w×6 灯×2 色 上下各 3 台 C-20A	

FRONT	上下各 5 回路(C-20A 各 3 口 1 回路 30A まで)	CX-8M(1kw)×各 12 台・3 台 4 色 Par 1N×各 3 台
CL	15 回路(+1 回路)(C-20A 各 2 口 1 回路 30A まで)	CX-8L(1.5kw)×30 台
天反ライト	9 回路 32 灯 1 灯 500w ※SUS と切換	1SUS 1 列目 ①中 ②下 ③上 2 列目 ④上 ⑤下 2SUS 3 列目 ①下 ②上 4 列目 ③下 ④上
センターピンスポット	2kw クセノン×2 台+1 台(古)	

移動器具	1kw CI-8G×24 台	1kw FI-8G×6 台
	500w DF×8 台	500w FP×9 台
	5N×12 台	5M×8 台
	ソースフォー436(750w)×8 台	ネタ 99652, 99654, 863, 7710,各 8 枚 570×4 枚 238282×2 枚 99501, 8169×各 1 枚
	ITO(650w)×8 台	センタレス×2 台 コントローラー×2 台 カッター×4 台 アイリス×4 台
	エフェクトマシン EQS(1kw)×2 台 TOSHIBA 製	VS マシン×2 台 スライドキャリア×2 台 先玉(4・6・8)×各 2 セット ディスク(雪 DM-30・雲 DM-12・炎 DM-10)×各 2 枚
	移動型 BOR(100w×3 灯×4 色)×7 台	1 本 1 間 移動型 BOR 用
	ストリップ 100w×4 灯×2 色)×8 台 1 本 1 間 T 型	
	スタンド×24 台 上下各 12 台(キャスターなし)	
	ハイスタンド×4 台 上下各 2 台	
	平置ベース×20 個	
	ハンガー×50 個	
	ボーダーハンガー×18 個	
	自在ハンガーアタッチメント×4 本	
	チェーン×9 本	
	ワイヤー×7 本	
	3 連アーム×6 本	

フロー回路	上手 15 回路/下手 15 回路	C-30A
	舞台奥 後 3 回路	C-30A
	舞台奥 上手 4 回路/下手 4 回路	C-30A LH 回路 (FC 上下 15 卓で直回路に切換)
	舞台前 4 回路	C-30A
	花道奥 上手 2 回路/下手 2 回路	C-30A
	花道前 上手 2 回路/下手 2 回路	C-20A 仮設花道 FOOT 使用
	トーマン 上手 2 回路/下手 2 回路	C-20A 各 2 口 回路のみ ※灯体なし
照明用特電	上手、下手袖 単相三線 : 300A C 型 4 口	

ミニC-ミニC	10m	10本	C-T	10m	10本
	5m	20本		5m	10本
	3m	20本	ミニC-T	10m	2本
	1.5m	20本		5m	7本
C-ミニC	10m	10本		50cm	6本
	5m	30本	C-平		2本
C-C	10m	10本		2又	3本
	5m	8本	ミニC-平		1本
	20m	8本	C-T	2又	3本
ミニC	2又	45本	ミニC-T	2又	20本
C-ミニC	3又	10本	60AC-C	2又	2本

金シート	8インチ	60枚
	6インチ	10枚
バンドア	8インチ	8枚
UHシート		30枚
ITO	色枠	8枚
	ネタフォルダ	8枚
SF	金シート	8枚
	紙シート	10枚
	ネタフォルダ	8枚